



Leitor RFID
125kHz



Design
Discreto



Cartão



Chaveiro

IP68

Proteção para
instalação
interna e externa

O PRD0050 - Leitor RFID 125KHz é um dispositivo que efetua a leitura RFID (cartões e chaveiros) de modo seguro e confiável. Com gabinete plástico e grau de proteção IP68 é ideal para instalações internas e externas. Deve ser utilizado integrado com o PRD0071 e o PRD0006.

Especificações Técnicas

Alimentação	12Vcc
Consumo nominal	< 40mA
Grau de Proteção	IP68
Tipo de Instalação	Interna e Externa
Distância de Leitura	3 a 6cm
Interface de Comunicação	Wiegand
Aviso Luminoso	Sim
Aviso Sonoro	Sim
Frência de Leitura	125kHz
Temperatura Operação	-45°C a 60°C
Umidade Operação	10% a 100% UR
Gabinete	Plástico
Dimensão	110 x 48 x 20mm

www.bravas.ind.br

Porto Alegre 51 3029 4004 Rua Comendador Tavares, 50